

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/093965 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04B 7/005**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050710

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. Februar 2005 (17.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 014 998.4 26. März 2004 (26.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **OESTREICH, Stefan**
[DE/DE]; Austr. 18, 83607 Holzkirchen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR ADJUSTING THE OUTPUT POWER FOR A RADIO LINK WHICH USES TWO DIFFERENT
CHANNELS, AND CORRESPONDING RADIO STATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM EINSTELLEN DER SENDELEISTUNG FÜR EINE FUNKVERBINDUNG, DIE ZWEI
UNTERSCHIEDLICHE KANÄLE BENUTZT, UND ENTSPRECHENDE FUNKSTATION



(57) Abstract: First of all, data (D) of the link is transmitted via a first channel (CH1), while the quality of the data transmission is adjusted by correspondingly varying output power (P). Data (D) of the link is then transmitted via a second channel (CH2), wherein the output power (P) is initially set to a value (P2) which is dependent upon the value (P1) of the output power at the end of transmission via the first channel (CH1) and upon a modification of the reception conditions of the link during the changeover from the first channel (CH1) to the second channel (CH2).

(57) Zusammenfassung: Zunächst werden Daten (D) der Verbindung über einen ersten Kanal (CH1) übertragen, während die Qualität der Datenübertragung geregelt wird, indem die Sendeleistung (P) entsprechend geändert wird. Anschliessend werden Daten (D) der Verbindung über einen zweiten Kanal (CH2) übertragen, wobei die Sendeleistung (P) anfänglich auf einen Wert (P2) eingestellt wird, der vom Wert (P1) der Sendeleistung am Ende der Übertragung über den ersten Kanal (CH1) sowie von einer Änderung von Empfangsbedingungen der Verbindung beim Wechsel vom ersten Kanal (CH1) auf den zweiten Kanal (CH2) abhängt.

WO 2005/093965 A1



EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.*

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Beschreibung

Verfahren zum Einstellen der Sendeleistung für eine Funkver-
bindung, die zwei unterschiedliche Kanäle benutzt, und ent-
5 sprechende Funkstation

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einstellen der Sen-
deleistung für eine Funkverbindung, die zwei unterschiedliche
Kanäle benutzt, und eine entsprechende Funkstation.

10

In Funkkommunikationssystemen erfolgt eine Übertragung von
Daten mittels elektromagnetischer Wellen über die Luft. Ein
Beispiel für Funkkommunikationssysteme sind die Mobilfunksys-
teme. Der derzeit am weitesten verbreitete Standard für Mo-
15 bilfunksysteme ist der GSM- (Global System of Mobile Communi-
cation) Standard, der der zweiten Generation von Mobilfunk-
systemen zugerechnet wird. Derzeit wird die dritte Generation
von Mobilfunksystemen implementiert, zu denen beispielsweise
UMTS (Universal Mobile Telecommunications Standard) mit sei-
20 nen zwei Varianten TDD (Time Divison Duplex) und FDD (Fre-
quency Divsion Duplex) gehört.

Der UMTS-Standard sieht ein CDMA-(Code Division Multiple Ac-
cess)Zugriffsverfahren vor, bei dem unterschiedliche Verbin-
25 dungen durch unterschiedliche Spreizcodes (Spreading Codes)
und/oder unterschiedliche Verwürfelungscodes (Scrambling Co-
des) unterschieden werden. Einer Verbindung werden ein oder
mehrere Kanäle zugeordnet. Jedem Kanal ist ein Spreizcode und
ein Verwürfelungscode zugeordnet. Es steht ein so genannter
30 primärer Verwürfelungscode (primary scrambling codes) und
mehrere sekundäre Verwürfelungscodes (secondary scrambling
codes) zur Verfügung. Alle Kanäle mit dem gleichen Verwürfe-
lungscodes sind orthogonal zueinander. So sind z. B. alle Ka-
näle, die den primären Verwürfelungscode verwenden, orthogo-
35 nal zueinander. Dagegen sind die Kanäle mit dem primären Code
nicht orthogonal zu den Kanälen mit einem der sekundären Ver-
würfelungscodes. Die gleichzeitige Verwendung von Kanälen mit

orthogonalen Codes verursacht weniger gegenseitige Störungen als die Verwendung von zueinander nicht orthogonalen Codes. Dabei ist zu beachten, dass die Orthogonalität zwar senderseitig vorliegen kann, durch ungünstige Übertragungsbedingungen (Mehrwegeausbreitung) jedoch empfängerseitig beeinträchtigt sein kann.

Oft ist es notwendig, dass eine Mobilstation während des Betriebs einer Verbindung auf einem ersten Kanal andere Kanäle ausmisst, beispielsweise, um einen Kanalwechsel bzw. einen Wechsel zu einer anderen Funkzelle zu ermöglichen. Hierfür ist es bei UMTS vorgesehen, dass die Mobilstation in den so genannten compressed mode versetzt wird, bei dem zu übertragende Daten zur Mobilstation nur während einer verkürzten Zeitdauer übertragen werden, so dass während der übrigen Zeit Messungen von der Mobilstation durchgeführt werden können. Um die für die Übertragung vorgesehenen Daten während der verkürzten Zeitdauer übertragen zu können, wird im compressed mode kurzzeitig ein Spreizcode mit einem kleineren Spreizfaktor verwendet, als vor dem Wechsel in den compressed mode und nach Beendigung des compressed mode. Dabei ist es sinnvoll, die Sendeleistung umgekehrt proportional zur Absenkung des Spreizfaktors zu erhöhen, um annähernd dieselbe Empfangsqualität zu gewährleisten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein vorteilhaftes Verfahren zur Einstellung der Sendeleistung für eine Funkverbindung, die zwei unterschiedliche Kanäle benutzt, anzugeben.

Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren sowie einer Station gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Einstellen der Sendeleistung für die Übertragung von Daten einer Verbindung in einem Funkkommunikationssystem sieht vor, dass

- zunächst Daten der Verbindung über einen ersten Kanal übertragen werden, während die Qualität der Datenübertragung geregelt wird, indem die Sendeleistung entsprechend verändert wird,
- 5 - anschließend Daten der Verbindung über einen zweiten Kanal übertragen werden, wobei die Sendeleistung anfänglich auf einen Wert eingestellt wird, der vom Wert der Sendeleistung am Ende der Übertragung über den ersten Kanal sowie von einer Änderung der Empfangsbedingungen der Verbindung
- 10 beim Wechsel vom ersten zum zweiten Kanal abhängt.

Dies ermöglicht vorteilhaft, dass die Sendeleistung zu Beginn der Datenübertragung über den zweiten Kanal zielgerichtet auf einen angemessenen Wert eingestellt werden kann. Durch die

15 Berücksichtigung des Wertes der Sendeleistung bei Beendigung der Datenübertragung über den ersten Kanal werden die Ergebnisse der Regelung der Übertragungsqualität über den ersten Kanal verwendet, um die Sendeleistung für den zweiten Kanal festzulegen. Durch die zusätzliche Berücksichtigung der Änderung

20 der Empfangsbedingungen beim Wechsel der Kanäle kann die (anfängliche) Sendeleistung für die Übertragung über den zweiten Kanal individuell an die jeweils herrschenden Empfangsbedingungen und damit in in höherem Maße zutreffender Weise ermittelt werden. Es erfolgt also keine Anpassung der

25 Sendeleistung um einen im vorhinein festgelegten Faktor, der z.B. vom Verhältnis der Spreizfaktoren im Falle von CDMA-Kanälen abhängt, wie beim oben beschriebenen UMTS-Standard. Vielmehr ist der zu verwendende Faktor abhängig von den herrschenden Empfangsbedingungen auf beiden Kanälen.

30 Die Erfindung eignet sich zur Anwendung in beliebigen Funksystemen mit mobilen oder statischen Funkstationen, insbesondere jedoch in Mobilfunksystemen. Den Kanälen können beliebige Funkressourcen zugeordnet sein, beispielsweise Spreizcodes, Verwürfelungscodes, Zeitschlitzte oder Frequenzbänder, je

35 nach verwendetem Multiplexverfahren (CDMA, TDMA, FDMA oder Kombinationen davon).

Unter Empfangsbedingungen sind hier alle Bedingungen zu verstehen, die den Empfang an der empfangenden Station betreffen, die jedoch nicht allein durch die sendende Station durch
5 das Senden der Daten der betrachteten Verbindung verursacht sind. Daher fallen beispielsweise Interferenzbedingungen an der empfangenden Station unter diese Definition, nicht jedoch die (sendeseitige) Verwendung unterschiedlicher Spreizfaktoren für die beiden Kanäle. Ebenso fällt Fading unter die ge-
10 nannte Definition, da dieses nicht durch die sendende Station verursacht wird.

Nach einer Ausführungsform der Erfindung wird die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung von Interfe-
15 renzen auf den beiden Kanälen bei der Einstellung des anfänglichen Wertes der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal berücksichtigt. Liegen für den zweiten Kanal z.B. stärkere Interferenzen vor als für den ersten, ist die anfängliche Sendeleistung für den zweiten Kanal höher zu wählen, als wenn die In-
20 terferenzen für den zweiten Kanal niedriger sind als für den ersten Kanal oder wenn die Interferenzen in beiden Fällen gleich stark sind.

Ein Beispiel für das Vorliegen unterschiedlich starker Interferenzen für die beiden Kanäle ist, wenn einer der Kanäle einen primären Verwürfelungscode und der andere Kanal einen sekundären Verwürfelungscode nach dem UMTS-Standard verwendet. In der Praxis werden bevorzugt pro Funkzelle eines UMTS-Mobilfunksystems eine größere Anzahl von Verbindungen unter-
25 halten, die den primären Verwürfelungscode verwenden, als solche, die einen sekundären Verwürfelungscode verwenden. Da die Kanäle, die den primären Code verwenden, orthogonal zueinander sind, erzeugen sie keine gegenseitig Interferenz und stören sich gegenseitig nicht. Da sie aber andererseits
30 nicht orthogonal zu den Kanälen mit sekundären Codes sind, stört ihre Verwendung Verbindungen, die die sekundären Codes verwenden. Umgekehrt stören zwar auch Kanäle mit sekundären

Codes die primären Codes, sie sind jedoch nicht so zahlreich, weshalb die Störungen geringer sind. Daher sind Interferenzen für Verbindungen mit einem sekundären Verwürfelungscode in der Regel stärker als für Verbindungen mit einem primären Verwürfelungscode. Die Erfindung ermöglicht nun, in solchen Fällen die unterschiedliche Interferenz für Kanäle mit primären bzw. sekundären Codes zu berücksichtigen, indem die anfängliche Sendeleistung für den zweiten Kanal entsprechend um einen Korrekturfaktor erhöht wird (falls der erste Kanal einen primären und der zweite Kanal einen sekundären Verwürfelungscode verwendet) oder erniedrigt wird (im umgekehrten Fall).

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht daher vor, dass das erfindungsgemäße Verfahren auf ein CDMA-Funkkommunikationssystem angewendet wird, bei dem unterschiedliche Verbindungen wahlweise durch unterschiedliche Spreizcodes und/oder unterschiedliche Verwürfelungscodes unterschieden werden können und bei dem für beide Kanäle der Verbindung unterschiedliche Verwürfelungscodes verwendet werden.

Der erste Verwürfelungscode kann dann vorzugsweise ein primärer Verwürfelungscode und der zweite Verwürfelungscode ein sekundärer Verwürfelungscode sein, wobei bei Kanalzuteilungen innerhalb des Funkkommunikationssystems primäre Verwürfelungscodes im Vergleich zu sekundären Verwürfelungscodes vorrangig verwendet werden und Kanäle mit primären Verwürfelungscodes zueinander orthogonal sind, während sie zu den Kanälen mit sekundären Verwürfelungscodes nicht orthogonal sind. Bei UMTS verwenden benachbarte Funkzellen unterschiedliche primäre und unterschiedliche sekundäre Verwürfelungscodes.

Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, die alternativ oder zusätzlich zur vorgenannten Ausführungsform vorgesehen sein kann, wird die Änderung der Empfangsbedingungen

bei dem Wechsel der Kanäle der Verbindung durch Berücksichtigung von Funkausbreitungsbedingungen innerhalb eines Funkversorgungsbereiches, in dem die Datenübertragung erfolgt, bei der Einstellung des anfänglichen Wertes der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal berücksichtigt. Auch die Ausbreitungsbedingungen einer Verbindung (z.B. Fading, Kanalbedingungen, Geschwindigkeit der an der Verbindung beteiligten Stationen) beeinflussen nämlich die Empfangsbedingungen einer Verbindung. Im bei der zuvor dargestellten Ausführungsform behandelten Fall können z.B. die aufgrund der Orthogonalität der Kanäle mit dem primären Verwürfelungscode besseren Empfangsbedingungen eines Kanals, der den primären Verwürfelungscode verwendet, teilweise oder vollständig dadurch zunichte gemacht werden, dass gerade dieser Kanal einem starken Fading ausgesetzt ist. Fading beeinflusst nämlich die empfangsseitigen Orthogonalitätseigenschaften einer Verbindung. Bei starkem Fading können daher die Vorteile der (sendeseitigen) Verwendung orthogonaler Kanäle wenigstens teilweise aufgehoben werden.

Fading ist abhängig von der Mehrwegeausbreitung eines Funksignals. Die Mehrwegeausbreitung hängt maßgeblich von der Topographie des Gebietes ab, in dem die Funkübertragung durchgeführt wird. Deswegen können anhand der Topographie, in der sich eine empfangende Station aufhält, Aussagen über ein zu erwartendes Fading getroffen werden. Derartige Aussagen sind dann abhängig vom Aufenthaltsort des Empfängers. Beispielsweise können Annahmen über unterschiedliches Fading pro Funkzelle getroffen werden, es ist jedoch auch möglich, für Teilbereiche einer Funkzelle unterschiedliche Fadingbedingungen anzunehmen.

Es kann günstig sein, wenn die berücksichtigten Fadingbedingungen spezifisch für die betrachtete Verbindung sind. Hierfür können z.B. Informationen über den Aufenthaltsort der empfangenden Station oder über relative Geschwindigkeit zwischen sendender und empfangender Station herangezogen werden.

Denn Fading kann ortsabhängig und geschwindigkeitsabhängig sein.

- Des weiteren können im Falle einer bidirektionalen Verbindung für die Bestimmung der Ausbreitungsbedingungen in der einen Richtung (und damit auch für die Bestimmung ihrer Empfangsbedingungen) Informationen über die Ausbreitungsbedingungen in der entgegengesetzten Übertragungsrichtung berücksichtigt werden. D.h. der Sender der Daten der Verbindung ermittelt anhand von vom Empfänger der Daten an ihn übermittelter Signale die Fadingbedingungen für seinen Empfang und unterstellt, dass die Fadingbedingungen in umgekehrter Übertragungsrichtung ähnlich sind.
- 15 Nach einer Ausführungsform der Erfindung wird die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung von empfängerseitigen Orthogonalitätseigenschaften wenigstens eines der beiden Kanäle bei der Einstellung des anfänglichen Wertes der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal berücksichtigt. Es kann
20 beispielsweise berücksichtigt werden, ob die empfängerseitige Orthogonalität eines der beiden Kanäle, der einen Verwürfelungscode verwendet, relativ gut oder relativ schlecht ist. Wie zuvor gesagt, kann die empfängerseitige Orthogonalität eines Kanals, der einen primären Verwürfelungscode verwendet,
25 zu Kanälen, die ebenfalls diesen primären Verwürfelungscode verwenden, beispielsweise bei starkem Fading vermindert sein.

- Nach einer vorteilhaften Weiterbildung wird die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung einer Auslastung eines Funkversorgungsbereiches, in dem die Datenübertragung erfolgt, bei der Einstellung des anfänglichen Wertes der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal berücksichtigt. Dies ermöglicht es, das Verhältnis der Interferenzen für die beiden Kanäle der Verbindung abzuschätzen. Für den zuvor betrachteten
30 Fall, bei dem ein primärer und ein sekundärer Verwürfelungscode verwendet wird, werden die Unterschiede zwischen den Interferenzen der beiden Kanäle umso größer, je größer die Aus-

lastung der jeweiligen Funkzelle ist. Denn da Verbindungen bei UMTS vorwiegend den primären Verwürfelungscode verwenden, verstärkt sich die Interferenz für Kanäle mit dem sekundären Verwürfelungscode, während sie für Kanäle mit dem primären Verwürfelungscode aufgrund der Orthogonalität zwischen diesen

5 Kanälen annähernd gleich bleibt.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung werden für beide Kanäle Spreizcodes mit unterschiedlichen Spreizfaktoren verwendet

10 und für den anfänglichen Wert der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal wird zusätzlich ein Verhältnis der Spreizfaktoren der beiden Kanäle berücksichtigt. D.h. neben der Berücksichtigung der unterschiedlichen Empfangsbedingungen auf beiden Kanälen wird zusätzlich berücksichtigt, dass die Verwendung

15 eines anderen Spreizfaktors zu einer Anpassung der momentan verwendeten Sendeleistung führen muss. Dabei kann die Anpassung der Sendeleistung aufgrund veränderter Empfangsbedingungen die Anpassung aufgrund veränderter Spreizfaktoren (wenigstens teilweise) kompensieren oder aber zu einer noch

20 stärkeren Anpassung der Sendeleistung führen.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung erfolgt während der Verwendung des zweiten Kanals für die Verbindung eine Unterbrechung der Datenübertragung, um während der Übertragungspause einer die Daten der Verbindung empfangenden Teilnehmerstation Messungen auf weiteren Kanälen zu ermöglichen, und nach der Datenübertragung über den zweiten Kanal wird wieder auf den ersten Kanal gewechselt. Dies ermöglicht z.B. die Anwendung der Erfindung für den oben erwähnten compressed mode

25 bei UMTS.

30

Die erfindungsgemäße Station zum Übertragen der Daten der Verbindungen weist die Mittel bzw. Komponenten auf, die zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens sowie seiner Aus- und Weiterbildungen notwendig sind. Bei der erfindungsgemäßen Station kann es sich um eine beliebige sendende Station eines beliebigen Funkkommunikationssystems handeln. Ins-

35

besondere kann es sich dabei um eine Basisstation eines UMTS-Mobilfunksystems handeln.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von in den Figuren
5 dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel der Erfindung,

10 Figur 2 die senderseitige Verarbeitung von Daten für das Ausführungsbeispiel aus Figur 1 und

Figur 3 zwei Zeitdiagramme zum Ausführungsbeispiel aus Figur 1.

15

Figur 1 zeigt einen Ausschnitt eines UMTS-FDD-Mobilfunksystems, obwohl die Erfindung auch auf beliebige andere Mobilfunksysteme und sogar beliebige andere Funkkommunikationssysteme mit statischen oder mobilen Funkstationen anwendbar ist. Dargestellt sind innerhalb einer Funkzelle C eine die Funkzelle versorgende Basisstation BS (bei UMTS als "Node B" bezeichnet) sowie eine Mobilstation MS, zu der von der Basisstation BS Daten D einer Verbindung übertragen werden sollen. Dabei erfolgt während des Betriebes der Verbindung ein Wechsel von einem ersten Kanal CH1 auf einen zweiten Kanal CH2.
20
25

Figur 2 zeigt schematisch, wie bei UMTS die Daten der Verbindung D sendeseitig (also auf Seiten der Basisstation BS) zunächst mit einem Verwürfelungscode SC (scrambling code) verwürfelt und anschließend die verwürfelten Daten mit einem Spreizcode SP (spreading code) gespreizt werden. Beim Spreizen wird jedes Bit der verwürfelten Daten D mit einer Spreizcode-spezifischen Anzahl von Chips gespreizt. Anschließend werden die gespreizten Daten über die Luft zum Empfänger übertragen. Empfängerseitig (in der Mobilstation MS) erfolgt
30
35

dann ein Entspreizen (despreading) der empfangenden Daten D sowie ein Entwürfeln (descrambling).

Figur 3A zeigt, dass für die Verbindung zwischen der Basisstation BS und der Mobilstation MS vor einem ersten Zeitpunkt t1 und nach einem zweiten Zeitpunkt t2 eine erster Verwürfelungscode SC1 verwendet wird. Zwischen den beiden Zeitpunkten t1 und t2 wird dagegen ein zweiter Verwürfelungscode SC2 verwendet. Dabei handelt es sich bei dem ersten Verwürfelungscode SC1 um einen primären Verwürfelungscode des betrachteten UMTS-FDD-Mobilfunksystems und beim zweiten Verwürfelungscode um einen sekundären Verwürfelungscode. Diese Verwürfelungscode sind der Funkzelle C, die von der Basisstation BS versorgt wird, zugeteilt. Ferner wird angenommen, dass für den ersten Kanal CH1 ein erster Spreizcode SP1 und für den zweiten Kanal CH2 ein zweiter Spreizcode SP2 verwendet wird. Diese weisen bei diesem ersten Ausführungsbeispiel gleiche Spreizfaktoren (also die gleiche Anzahl von Chips) auf.

Figur 3B zeigt den Verlauf der Sendeleistung P der Basisstation BS für die Übertragung der Daten D aus Figur 1 über die beiden Kanäle CH1, CH2. Vor dem ersten Zeitpunkt t1 erfolgt eine Regelung der Empfangsqualität an der Mobilstation MS (mittels der für sich genommen für UMTS-FDD bekannten Verfahren) durch entsprechende Steuerung der Sendeleistung P der Basisstation BS. Vereinfachend wird angenommen, dass die Sendeleistung P für eine gewisse Zeitspanne vor dem ersten Zeitpunkt t1 konstant auf einem ersten Wert P1 gehalten wird. Nach dem Zeitpunkt t1, zu dem der Wechsel vom ersten Kanal CH1 auf den zweiten Kanal CH2 erfolgt, wird die Sendeleistung P auf einen zweiten Wert P2 erhöht. Dabei ist der Grad der Erhöhung der Sendeleistung P bei diesem Ausführungsbeispiel abhängig von Unterschied zwischen den Interferenzen für den ersten Kanal CH1 und den zweiten Kanal CH2. Die Interferenzen der beiden Kanäle CH1, CH2 unterscheiden sich, wie oben dargestellt, aufgrund der unterschiedlichen Orthogonalitätseigenschaften dieser Kanäle zu Kanälen anderer Verbindungen in der

Funkzelle C, die ebenfalls den primären oder den sekundären Verwürfelungscode verwenden. Wie weiter oben gesagt, sind Kanäle mit dem primären Verwürfelungscode, die bevorzugt in der Funkzelle C verwendet werden, zueinander orthogonal, während
5 sie nicht orthogonal zu den Kanälen mit dem sekundären Verwürfelungscode sind.

Die gute Orthogonalität der Kanäle mit dem primären Code kann jedoch durch Ausbreitungsbedingungen, speziell Fading, beeinflusst werden. So sind diese Kanäle zwar senderseitig (bei
10 der Basisstation BS) orthogonal, aufgrund der Mehrwegeausbreitung kommt es jedoch empfängerseitig (an der Mobilstation MS) dazu, dass die Signale unterschiedlicher Verbindungen, die den primären Verwürfelungscodes verwenden, nicht mehr orthogonal zueinander sind. So kann es auch zu Störungen zwischen
15 Kanälen mit dem primären Code kommen. Als Folge dessen können sich die Interferenzbedingungen für den ersten und den zweiten Kanal angleichen, so dass zu den beiden Zeitpunkten t_1 und t_2 nur noch ein geringerer Unterschied zwischen dem
20 ersten Wert P_1 und dem zweiten Wert P_2 der Sendeleistung P vorzusehen ist. Um die Stärke des Fadings bzw. der Verschlechterung der Ausbreitungsbedingungen für die Verbindung zu ermitteln, weisen die Basisstation BS und/oder die Mobilstation MS Mittel auf, mit denen Faktoren ermittelt werden
25 können, die Rückschlüsse auf die Ausbreitungsbedingungen, speziell das Fading, zu lassen. Dies sind im vorliegenden Fall Mittel zum Ermitteln der Geschwindigkeit der Mobilstation MS, denn Fading ist geschwindigkeitsabhängig. Beispielsweise können die Ausbreitungsbedingungen durch eine Kanalschätzung ermittelt werden. U.a. lassen sich hieraus die Zahl
30 der Ausbreitungspfade und die Geschwindigkeit der an der Verbindung beteiligten Stationen ermitteln.

Bei anderen Ausführungsbeispielen können auch Mittel zum
35 Feststellen der Position der Mobilstation MS innerhalb der Funkzelle C vorgesehen sein, da Fading auch abhängig von der Position sein kann. In weiterer Abhängigkeit von Informatio-

nen über die Topographie der Funkzelle C (die das Fading beeinflusst) kann dann (z.B. in der Basisstation BS oder einer zentralen Einheit des Funkkommunikationssystems, wie z.B. einem Basisstationscontroller) entschieden werden, wie stark
5 das Fading ist und inwiefern dadurch die Orthogonalität des ersten Kanals CH1 mit dem ersten Verwürfelungscode SC1 bezüglich anderer Kanäle mit dem primären Verwürfelungscode momentan verschlechtert wird.

10 Nach dem zweiten Zeitpunkt t_2 in Figur 3B, bei dem ein erneuter Wechsel auf den ersten Kanal CH1 erfolgt, wird die Sendeleistung P wieder um einen entsprechenden Betrag auf den ersten Wert P1 reduziert. Dabei wird vereinfachend angenommen, dass sich die Empfangsbedingungen zwischenzeitlich (zwischen
15 den beiden Zeitpunkten t_1 und t_2) nicht ändern, so dass keine Änderung der Sendeleistung P erfolgen muss. Ansonsten erfolgt während dieses Zeitraums ebenfalls eine Regelung der Empfangsqualität an der Mobilstation MS durch Steuerung der Sendeleistung P der Basisstation BS.

20 Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung weisen die beiden Spreizcodes SP1, SP2 der beiden Kanäle CH1, CH2 unterschiedliche Spreizfaktoren auf. Die Sendeleistung P zu Beginn der Übertragung über den zweiten Kanal CH2 wird dann
25 um einen zusätzlichen Faktor angepasst, der dem Verhältnis der Spreizfaktoren entspricht. Dies kann dazu führen, dass beim Wechsel vom ersten auf den zweiten Kanal die Sendeleistung P stärker oder aber auch schwächer erhöht wird als im in Figur 3B gezeigten Fall. Es ist sogar möglich, dass ein Über-
30 kompensation erfolgt, so dass statt einer Anhebung der Sendeleistung eine Absenkung erfolgt. Beim Wechsel vom zweiten Kanal CH2 auf den ersten Kanal CH1 erfolgt eine entsprechende Anpassung der Sendeleistung auch in diesem Ausführungsbeispiel.

35 Beim zweiten Ausführungsbeispielen ist es möglich, dass während der Verwendung des zweiten Kanals CH2 in den compressed

mode des UMTS-FDD-Standards gewechselt wird. Bei diesem ist der Spreizfaktor reduziert gegenüber der Verwendung des ersten Kanals CH1, d.h. die Spreizung erfolgt nun mit einer geringeren Anzahl von Chips. Dies hat zur Folge, dass die Sendeleistung P allein aus diesem Grund schon erhöht werden muss. So kommt es zu einer notwendigen stärkeren Anhebung der Sendeleistung zum ersten Zeitpunkt t1 als beim ersten Ausführungsbeispiel. Bei diesem zweiten Ausführungsbeispiel wird während des compressed mode bei der Verwendung des zweiten Kanals CH2 die Datenübertragung von der Basisstation BS zur Mobilstation MS vorübergehend zwischen einem dritten Zeitpunkt t3 und einem vierten Zeitpunkt t4 unterbrochen, so dass die Mobilstation MS während dieses Zeitraums Messungen anderer Kanäle durchführen kann.

Bei den hier betrachteten Ausführungsbeispielen weist die Basisstation BS (bei anderen Ausführungsbeispielen kann dies auch durch eine andere Einheit des Funkkommunikationssystems erfolgen) Mittel auf, um die Auslastung ihrer Funkzelle C bezüglich Kanälen zu ermitteln. Dies geschieht günstiger Weise durch getrennte Ermittlung der Auslastung hinsichtlich des primären Verwürfelungscodes einerseits und des sekundären Verwürfelungscodes andererseits. Dies kann insbesondere durch Ermittlung der Verteilung der Gesamtsendeleistung der Basisstation auf Kanäle mit primärem und sekundärem Verwürfelungscode geschehen (diese Information liegt in der Basisstation i.d.R. vor). Da i.d.R. überwiegend Kanäle mit primärem Verwürfelungscode verwendet werden, kann anhand der Bestimmung der Gesamtsendeleistung in einer Funkzelle auf die Interferenz für die Kanäle mit primären bzw. sekundären Codes geschlossen werden. Mit dieser Kenntnis ist es dann möglich, zu entscheiden, wie stark die Interferenzen für Kanäle mit dem primären Verwürfelungscode (erster Verwürfelungscode SC1), insbesondere also für den ersten Kanal CH1, im Verhältnis zu den Interferenzen für Kanäle mit dem sekundären Verwürfelungscode (zweiter Verwürfelungscode SC2), insbesondere also für den zweiten Kanal CH2, ist. Dieses Verhältnis wird

verwendet, um das Maß der Veränderung der Sendeleistung P zu den Zeitpunkten t_1 , t_2 , also dem Wechsel zwischen den beiden Kanälen CH1, CH2, zu bestimmen.

- 5 Bei anderen Ausführungsbeispielen ist es auch möglich, die Interferenzen für die beiden Kanäle CH1, CH2 direkt an der Mobilstation MS durch entsprechende Messungen zu ermitteln, z.B. durch Ermittlung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses oder des Signal-zu-Interferenz-Verhältnisses.

10

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einstellen der Sendeleistung (P) für die Übertragung von Daten (D) einer Verbindung in einem Funkkommunikationssystem, bei dem
 - 5 - zunächst Daten (D) der Verbindung über einen ersten Kanal (CH1) übertragen werden, während die Qualität der Datenübertragung geregelt wird, indem die Sendeleistung (P) entsprechend verändert wird,
 - 10 - anschließend Daten (D) der Verbindung über einen zweiten Kanal (CH2) übertragen werden, wobei die Sendeleistung (P) anfänglich auf einen Wert (P2) eingestellt wird, der vom Wert (P1) der Sendeleistung am Ende der Übertragung über den ersten Kanal (CH1) sowie von einer Änderung der Empfangsbedingungen der Verbindung beim Wechsel vom ersten
 - 15 Kanal (CH1) auf den zweiten Kanal (CH2) abhängt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem
 - 20 die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung von Interferenzen auf den beiden Kanälen (CH1, CH2) bei der Einstellung des anfänglichen Wertes (P2) der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal (CH2) berücksichtigt wird.
- 25 3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung von Ausbreitungsbedingungen innerhalb eines Funkversorgungsbereiches (C), in dem die Datenübertragung erfolgt, bei der Einstellung des anfänglichen Wertes (P2)
- 30 der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal (CH2) berücksichtigt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem
 - 35 die Ausbreitungsbedingungen spezifisch für die Verbindung sind.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung einer Auslastung eines Funkversorgungsbereiches (C), in dem die Datenübertragung erfolgt, bei der Einstellung des anfänglichen Wertes (P2) der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal (CH2) berücksichtigt wird.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die Änderung der Empfangsbedingungen durch Berücksichtigung von empfängerseitigen Orthogonalitätseigenschaften wenigstens eines der beiden Kanäle (CH1, CH2) bei der Einstellung des anfänglichen Wertes (P2) der Sendeleistung auf dem zweiten Kanal (CH2) berücksichtigt wird.
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, - das auf ein CDMA-Funkkommunikationssystem angewendet wird, bei dem unterschiedliche Verbindungen wahlweise durch unterschiedliche Spreizcodes (SP) und/oder unterschiedliche Verwürfelungscodes (SC) unterschieden werden können, - und bei dem für beide Kanäle (CH1, CH2) der Verbindung unterschiedliche Verwürfelungscodes (SC1, SC2) verwendet werden.
8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem - der erste Verwürfelungscode (SC1) ein primärer Verwürfelungscode und der zweite Verwürfelungscode (SC2) ein sekundärer Verwürfelungscode ist, - wobei bei Kanalzuteilungen innerhalb des Funkkommunikationssystems der primäre Verwürfelungscode im Vergleich zum sekundären Verwürfelungscode vorrangig verwendet wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 oder 8, bei dem - für beide Kanäle Spreizcodes (SP1, SP2) mit unterschiedlichen Spreizfaktoren verwendet werden - und für die Einstellung des anfänglichen Wertes der Sendeleistung (P2) auf dem zweiten Kanal (CH2) zusätzlich ein

Verhältnis der Spreizfaktoren der beiden Kanäle (CH1, CH2) berücksichtigt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei dem
- 5 - während der Verwendung des zweiten Kanals (CH2) für die Verbindung eine Unterbrechung der Datenübertragung erfolgt, um während der Übertragungspause einer die Daten (D) der Verbindung empfangenden Teilnehmerstation (MS) Messungen auf weiteren Kanälen zu ermöglichen,
 - 10 - und nach der Datenübertragung über den zweiten Kanal (CH2) wieder auf den ersten Kanal (CH1) gewechselt wird.
11. Station (BS) zum Übertragen von Daten (D) wenigstens einer Verbindung in einem Funkkommunikationssystem,
- 15 - mit Mitteln zum Übertragen von Daten (D) der Verbindung über einen ersten Kanal (CH1),
 - mit Mitteln zum Regeln der Qualität der Datenübertragung über den ersten Kanal (CH1) durch entsprechende Veränderung der Sendeleistung (P),
 - 20 - mit Mitteln zum anschließenden Übertragen von Daten (D) der Verbindung über einen zweiten Kanal (CH2),
 - mit Mitteln zum anfänglichen Einstellen der Sendeleistung (P) auf dem zweiten Kanal (CH2) auf einen Wert (P2), der vom Wert (P1) der Sendeleistung am Ende der Übertragung
 - 25 über den ersten Kanal (CH1) sowie von einer Änderung von Empfangsbedingungen der Verbindung beim Wechsel vom ersten Kanal (CH1) auf den zweiten Kanal (CH2) abhängt.

FIG 1




FIG 2




FIG 3A





FIG 3B



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050710

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04B7/005

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1 089 458 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 4 April 2001 (2001-04-04) abstract figure 1 paragraphs '0001! - '0004!, '0015!, '0019!, '0039! -----	1-11
X	EP 1 111 809 A (ROBERT BOSCH GMBH) 27 June 2001 (2001-06-27) abstract paragraphs '0017!, '0020!, '0021!, '0029!, '0030! figures 1,2 -----	1-11
X	US 2003/045319 A1 (SARKAR SANDIP ET AL) 6 March 2003 (2003-03-06) abstract claims 1-20 -----	1-11
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 June 2005

Date of mailing of the international search report

28/06/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mier, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050710

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 173 162 B1 (DAHLMAN ERIK ET AL) 9 January 2001 (2001-01-09) abstract claims 1-12 column 2, line 64 - column 3, line 30 column 9, line 7 - line 15 -----	1-11
P, X	DE 103 06 170 A1 (SIEMENS AG) 2 September 2004 (2004-09-02) abstract paragraphs '0031! - '0035! claims 1-10 -----	1-11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050710

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1089458	A	04-04-2001	EP 1089458 A2	04-04-2001
EP 1111809	A	27-06-2001	DE 19962339 A1 EP 1111809 A2	28-06-2001 27-06-2001
US 2003045319	A1	06-03-2003	CN 1575554 A EP 1421711 A2 JP 2005502262 T TW 223964 B WO 03021807 A2 US 2005048937 A1	02-02-2005 26-05-2004 20-01-2005 11-11-2004 13-03-2003 03-03-2005
US 6173162	B1	09-01-2001	AU 746139 B2 AU 8050198 A CA 2294396 A1 CN 1113483 C EP 0990314 A1 JP 2002503427 T WO 9858461 A1 TW 379486 B	18-04-2002 04-01-1999 23-12-1998 02-07-2003 05-04-2000 29-01-2002 23-12-1998 11-01-2000
DE 10306170	A1	02-09-2004	AU 2003293285 A1 WO 2004073203 A1	06-09-2004 26-08-2004

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050710

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H04B7/005

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 1 089 458 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 4. April 2001 (2001-04-04) Zusammenfassung Abbildung 1 Absätze '0001! - '0004!, '0015!, '0019!, '0039! -----	1-11
X	EP 1 111 809 A (ROBERT BOSCH GMBH) 27. Juni 2001 (2001-06-27) Zusammenfassung Absätze '0017!, '0020!, '0021!, '0029!, '0030! Abbildungen 1,2 -----	1-11
X	US 2003/045319 A1 (SARKAR SANDIP ET AL) 6. März 2003 (2003-03-06) Zusammenfassung Ansprüche 1-20 -----	1-11
-/-		

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Juni 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/06/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mier, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/050710

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 173 162 B1 (DAHLMAN ERIK ET AL) 9. Januar 2001 (2001-01-09) Zusammenfassung Ansprüche 1-12 Spalte 2, Zeile 64 - Spalte 3, Zeile 30 Spalte 9, Zeile 7 - Zeile 15 -----	1-11
P,X	DE 103 06 170 A1 (SIEMENS AG) 2. September 2004 (2004-09-02) Zusammenfassung Absätze '0031! - '0035! Ansprüche 1-10 -----	1-11

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050710

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1089458	A	04-04-2001	EP 1089458 A2	04-04-2001
EP 1111809	A	27-06-2001	DE 19962339 A1	28-06-2001
			EP 1111809 A2	27-06-2001
US 2003045319	A1	06-03-2003	CN 1575554 A	02-02-2005
			EP 1421711 A2	26-05-2004
			JP 2005502262 T	20-01-2005
			TW 223964 B	11-11-2004
			WO 03021807 A2	13-03-2003
			US 2005048937 A1	03-03-2005
US 6173162	B1	09-01-2001	AU 746139 B2	18-04-2002
			AU 8050198 A	04-01-1999
			CA 2294396 A1	23-12-1998
			CN 1113483 C	02-07-2003
			EP 0990314 A1	05-04-2000
			JP 2002503427 T	29-01-2002
			WO 9858461 A1	23-12-1998
			TW 379486 B	11-01-2000
DE 10306170	A1	02-09-2004	AU 2003293285 A1	06-09-2004
			WO 2004073203 A1	26-08-2004